



POINTS FORTS

powered by
webOS Hub



Système d'exploitation webOS

Téléchargez vos applications préférées directement dans votre téléviseur comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+ !

Utilisez votre smartphone comme télécommande

Commandez ou partagez facilement des contenus depuis votre smartphone sur votre téléviseur avec l'application mobile LG ThinQ.



Slot pour module CI+

Décodage facile des chaînes de télévision payantes en insérant un module CI avec la carte Fransat.



Un téléviseur de qualité

Nos dalles LED sont garanties 100% sans pixels défectueux. Les téléviseurs MobileTV sont assemblés en Allemagne. Leur garantie est de 3 ans.

| | | |
|-------------------|--|--|
| ÉCRAN | Taille de l'écran | 22" / 55 cm |
| | Type d'écran | Écran large à LED |
| | Format d'image | 16:9 |
| | Angle de vue | 178° (H) / 178° (V) |
| | Résolution | 1920 x 1080 / Full-HD |
| | Rapport de contraste | 1000:1 |
| SON | Luminosité | 250 cd/m ² |
| | Temps de réponse | < 5 ms |
| | Sortie musicale (RMS) | 2x 5W |
| Bluetooth® | Son stéréo | ✓ |
| | Modes de son | ✓ |
| RÉCEPTION | Version Bluetooth® | 5.0 |
| | Direction de la lecture | Émetteur et Récepteur |
| | Triple tuner intégré (DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C) | ✓ |
| | Encodage vidéo | MPEG-2 / MPEG-4 |
| | Normes HEVC | H.264 / H.265 |
| | Emplacement du module CI+ | ✓ |
| | HbbTV | ✓ |
| | Balayage automatique des stations | ✓ |
| | Liste de chaînes préinstallées | France / Union européenne FRANSAT (certifié à partir de Q2) TIVUSAT (compatible) |
| | Normes supplémentaires | Canal Digitaal (certifié à partir de Q2) TV Vlanderenn (compatible) |
| PROGRAMME | Balayage rapide | ✓ |
| | LCN (Logic Channel Numbering) | ✓ |
| | Guide électronique des programmes | ✓ |
| | Liste de favoris | ✓ |
| MULTIMÉDIA | Nombre maximal de stations | 3500 |
| | Lecteur DVD intégré | ✓ |
| | Formats DVD (CD, DVD, VCD, MP3, DVD-R, DVD-RW, DivX, JPEG) | ✓ |
| | Lecteur multimédia intégré | ✓ |
| RÉSEAU | WiFi bi-bande - 2.4GHz/5 GHz | ✓ |
| | RJ45 (LAN) | ✓ |

| | | |
|------------------------|--|------------------------|
| PORTS | Raccordement F (SAT) | ✓ |
| | Connecteur IEC (antenne) | ✓ |
| | Prise HDMI™ | 2x |
| | HDMI™: ARC / CEC support | ✓ |
| | HDMI™: Support ARC / CEC | ✓ |
| | Sortie casque (3,5 mm) | ✓ |
| | Toslink / SPDIF (Optisch) | ✓ |
| | Sortie coaxiale numérique | X |
| | Prise USB (norme 2.0) / mA | 2x / 1000 mA (max.) |
| | SMART TV | SMART-TV* |
| Accès à APP Store | | Content Store |
| MISE À JOUR | Mise à jour OTA (Over The Air) | ✓ |
| | Mise à jour manuelle via USB | X |
| ALIMENTATION | Tension d'entrée | 10,5 - 30 V DC |
| | Interrupteur marche/arrêt | ✓ |
| | Puissance absorbée kWh / 1000 | 15 |
| | Puissance absorbée en veille | < 0.5 W |
| | Classe énergétique | E |
| FONCTIONNALITÉS | Minuterie de sommeil | ✓ |
| | Menu graphique OSD | français / multilingue |
| | Contrôle parental | ✓ |
| GÉNÉRALITÉS | Dimensions avec base (L x H x P) | 506 x 342 x 175 mm |
| | Dimensions sans base (L x H x P) | 506 x 302 x 54 mm |
| | Poids (avec / sans pied en kg) | 3.70 kg / 3.50 kg |
| | Couleur | noir / argent |
| | Norme VESA | 100 x 100 mm |
| | Indice de réparabilité | 7 |
| | RÉFÉRENCES | Numéro d'article |
| EAN | 3760314650694 | |
| ACCESSOIRES** | TV, télécommande et piles, câble allume-cigare 12/24V alimentation secteur 230V, pied TV, manuel d'utilisation | |

*Les services de streaming et les applications peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis par le fournisseur. La disponibilité des services de streaming varie selon les régions.
Les accessoires peuvent varier légèrement selon la région, le revendeur ou le niveau d'équipement.*webOS Hub et ThinQ sont des marques commerciales de LG Electronics Inc. Les autres noms ou désignations mentionnés peuvent être les marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

